

FR-30 А-Рамка для поиска повреждений (без передатчика)

Артикул

57758



Особенности

А-Рамка FR-30 RIDGID® для поиска повреждений представляет собой высокочувствительный приемник, который специально предназначен для обнаружения места нахождения короткого замыкания на землю (прямой поиск повреждения (DFF)) в изоляции подземного токопровода (например, провода или кабеля). Прибор легко и точно обнаруживает место повреждения изоляции, обрыва токопровода и других неисправностей, связанных с утечкой тока на землю.

Внимание! Работает только в паре с передатчиком FT-103, 3 Вт.

[Инструкция по эксплуатации А-рамка FR-30 с передатчиком FT-103 \(на русском языке\).](#)

[Краткая информация о товаре: Брошюра А-рамка FR-30 с передатчиком FT-103 \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик об оборудовании А-рамка FR-30 с передатчиком FT-103.](#)

Преимущества:

- Специально разработана для определения мест повреждений
- Находит повреждения изоляции до 2 МОм (мегаом)
- Справочное считывание для сравнения и идентификации места повреждения
- Прочная и легкая алюминиевая рамка с порошковым напылением
- Кнопки, защищенные от непогоды пленочным покрытием
- Не используется высокое напряжение для поиска повреждений

Технические характеристики:

Производитель / Торговая марка	RIDGID
Страна происхождения	США
Наименование	А-рамка для поиска повреждений
Приемник FR-30 с А-рамкой:	
Рабочие частоты	
Поиск повреждения:	797 Гц - отображается "dFF"
Прямое подключение:	
Глубина поиска повреждения	до 6 м (в зависимости от условий)
Расстояние поиска повреждения	до 4,8 км (в зависимости от условий)
Дисплей	Черно-белый, ЖК
Звуковая индикация	Пьезосигнал
Напряжение питания	9 В
Источник питания	6 элементов питания (батареек) типа AA (LR6)

Ресурс элементов питания (батареек)	
Непрерывное использование:	до 40 часов
Эксплуатация с перерывами:	до 82 часов
Рабочая температура	от -20°C до 55°C
Температура хранения	от -25°C до 60°C
Класс IP-защиты	IP54
Размеры приемника	77 см x 77 см x 4 см
Вес приемника	1,3 кг

Стандартная комплектация:

- А-рамка FR-30,
- сумка,
- батарейки: 6 элементов питания типа AA (LR6),
- инструкция по эксплуатации

Дополнительные принадлежности:

- [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
- [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
- [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
- [SeekTech клемма индукционного сигнала](#)
- [Передатчик FT-103](#)
- [Заземляющий стержень](#)
- [Комплект соединительных проводов \(Красный и черный проверочные концы для FT-103\)](#)